



## Bulletin: CC72100

**Address** 3  
**Manufacturer** Bastiani / TMC  
**Project number** CC72100  
**Project version** 1

CC72100 - moteur pielstick

Key	Function	Sound slots	Volume CVs	Volume values
F0	Feux			
F1	Moteur Pielstick	1	259	128
F2	Chauffage train			
F3	Boite à leviers	2	267	128
F4	Desserrage frein	5	291	128
F5	Klaxon AGA	9	323	128
F6	Mode manoeuvre			
F7	Klaxon aigu	7	307	128
F8	Klaxon grave	8	315	128
F9	Aux1 / Aux2			
F10	Feux tous allumés			
F11	Aux4 / Aux3			
F12	Crissement rails	6	299	128
F13	Sifflet de gare	10	331	128
F14	Annonce départ intercity 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)	11	339	128
F15	Annonce arrivée à Lyon 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)	13	355	128
F16	Annonce arrivée à Dijon 3 jingles (CV155 = 0, 1 ou 2)	14	363	128
F17	Attelage	4	283	128
F18	Dételage	3	275	128
F19	Refoule bip	16	379	128
F20	Refoule auto	18	395	128
F21	Mode muet			
F22	Not in use			
F23	Not in use			
F24	Not in use			
F25	Not in use			
F26	Not in use			
F27	Not in use			
F28	Not in use			

F29	Not in use			
F30	Not in use			
F31	Not in use			